

# Zespół prądotwórczy ANDORIA

# ZE100IV(A)



Model zespołu prądotwórczego **ZE100IV(A)**

### Moc zespołu prądotwórczego\*

Moc znamionowa zespołu	kVA	<b>100</b>
	kW	<b>80</b>

\* moc ciągła zespołu z możliwością przeciążenia o 10 % w ciągu 1 godz. co 6 godzin

### Wymiary (dł. x szer. x wys.)

Wersja bez obudowy wyciszonej	mm	<b>2320 x 950 x 1400</b>
Wersja w obudowie wyciszonej	mm	

### Pojemność zbiornika paliwa

Wersja bez obudowy wyciszonej	lt	<b>210</b>
Wersja w obudowie wyciszonej	lt	<b>210</b>

### Waga zespołu prądotwórczego

Wersja bez obudowy wyciszonej	kg	<b>1230</b>
Wersja w obudowie wyciszonej	kg	



### Silnik wysokoprężny

Producent	<b>IVECO</b>	
Model	<b>NEF45TM2A</b>	
Regulator obrotów	<b>ELEKTRONICZNY</b>	
Prędkość obrotowa	obr/min	<b>1500</b>
Ilość cylindrów	<b>4</b>	
Czynnik chłodzący	<b>ciecz</b>	
Pojemność silnika	cm <sup>3</sup>	<b>4500</b>
Napięcie instalacji silnika	V	<b>24</b>
Zużycie paliwa		
Dla 100% mocy znamionowej	lt/h	<b>22</b>
Dla 75% mocy znamionowej	lt/h	<b>16,0</b>
Dla 50% mocy znamionowej	lt/h	<b>11,0</b>

### Prądnicą synchroniczną

Producent	<b>MARELLI</b>	
Model	<b>MJB225MA4</b>	
Znamionowy współczynnik mocy	<b>0,8</b>	
Napięcie	V	<b>230/400</b>
Dokładność regulacji napięcia	<b>± 0,5%</b>	
Częstotliwość	Hz	<b>50</b>

ANDORIA-MOT SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo modyfikowania konstrukcji i parametrów technicznych oferowanych produktów

## ANDORIA-MOT Sp. z o.o.

ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów, tel. +33 876 26 82, fax. +33 875 35 60

e-mail: [andoria-mot@andoria-mot.com.pl](mailto:andoria-mot@andoria-mot.com.pl)

[http:// www.andoria-mot.com.pl](http://www.andoria-mot.com.pl)

Data aktualizacji: 2.09.2009